

Dây Anderson



1. Mã sản phẩm

	1	2	3	4	5
	SB50A-TADA	-Gray-			M6-1200 L
	SB120A-TADA	-Gray-			M6-1200 L
	SB175A-TADA	-Gray-			M6-1200 L

STT	Mục	Nội dung
1	Loại đầu nối	SB50A: Đầu nối Anderson cho 50A Kích thước (mm): D 48 x R 35.1 x C15.9 SB120A: Đầu nối Anderson cho 120A Kích thước (mm): D 63.5 x R 44.5 x C 20.4 SB175A: Đầu nối Anderson cho 175A Kích thước (mm): D 79.6 x R 55.6 x C17
2	Màu sắc đầu nối	Màu đỏ hoặc xám
3	Loại cos cố định	M4 / M6 / M8 : kích thước ốc cố định dây
4	Chiều dài dây dẫn (length)	1200 (mm)
5	Loại dây	L : tải nhẹ H : tải cao

Ghi chú : - Giắc kết nối không phân biệt đực cái
- Cực +/- trên pin và trên giắc cần được lắp đúng.

Thông số kĩ thuật:

Mã	Loại giắc	chịu tải của giắc	Dòng đề nghị	Kích thước dây	Loại ốc cố định	Chiều dài dây
SB50A-TADA-Gray-M4-1200L-CS	SB50A-TADA	50A	30A	10Awg	M4	1200mm
SB50A-TADA-Gray-M6-1200L-CS	SB50A-TADA	50A	40A	10AWG	M6	1200mm
SB50A-TADA-Gray-M8-1200H-CS	SB50A-TADA	50A	40A	7 AWG	M8	1200mm
SB120A-TADA-Gray-M6-1200L-CS	SB120A-TADA	120A	80A	4 AWG	M6	1200mm
SB120A-TADA-Gray-M8-1200L-CS	SB120A-TADA	120A	80A	4 AWG	M8	1200mm
SB175A-TADA-Gray-M6-1200L-CS	SB175A-TADA	175A	120A	2AWG	M6	1200mm
SB175A-TADA-Gray-M8-1200L-CS	SB175A-TADA	175A	120A	2AWG	M8	1200mm

Ghi chú 1: - Để sử dụng dây nối cần 1 dây nối với pin và 1 dây kết nối với sạc hoặc AGV -> cần 2 sợi dây thành 1 cặp để sử dụng.
 - Tên loại giắc (vd: SB50A-TADA) phải giống nhau thì mới kết nối với nhau được SB50A-SB50A, SB120A-SB120A-TADA,..v.v.

Hướng dẫn lựa chọn dây:

No	Trường hợp sử dụng kết hợp	chi tiết
1	Sạc 700w + Pin AGV	Pin : SB50A-TADA-Gray-M6-1200L / 1Sợi Sạc: SB50A-TADA-Gray-M8-1200L / 1Sợi
2	Sạc 1200w+ Pin AGV	Pin : SB50A-TADA-Gray-M6-1200L / 1Sợi Sạc: SB50A-TADA-Gray-M8-1200L / 1Sợi
3	Sạc 1700w (48V - 25A) Pin AGV	Pin : SB50A-TADA-Gray-M6-1200L / 1Sợi Sạc: SB50A-TADA-Gray-M8-1200L / 1Sợi
4	Sạc 1700w (24V - 50A) Pin AGV	Pin : SB120A-TADA-Gray-M6-1200L / 1Sợi Sạc: SB120A-TADA-Gray-M8-1200L / 1Sợi
5	Sạc 3000w (48v-50A) Pin AGV	Pin : SB50A-TADA-Gray-M6-1200L / 2Sợi Sạc : SB50A-TADA-Gray-M6-1200L / 2Sợi
		Pin : SB120A-TADA-Gray-M6-1200L / 1Sợi Sạc: SB120A-TADA-Gray-M8-1200L / 1Sợi
6	Sạc 3000w (24v-90A) Pin AGV	Pin : SB175A-TADA-Gray-M6-1200L / 1Sợi Sạc: SB175A-TADA-Gray-M8-1200L / 1Sợi

Ghi chú : - 1 bộ gồm 1 đầu nối ở phía sạc và 1 đầu nối ở phía pin -> cần 2 sợi
 - Tất cả ốc trên pin Bullmax đều được chuẩn hóa ốc M6