

Dây kết nối TDS-xxA-TADA-M-Gray-Mx-L



1. Mã sản phẩm

1 2 3 4 5 6 7

TDS-xxA-TADA-M -Gray- Mx - L

STT	Mục	Nội dung
1	TDS	Loại Jack
2	xxA	Dòng chịu tải của Jack : 50A , 120A , 175A , 320A (Tùy yêu cầu khách hàng)
3	TADA	Tên nhà cung cấp
4	M	Kiểu Jack : Đực
5	Gray	Màu Jack
6	Mx	Kích thước đầu cos : Có thể mà M6 , M8 (Tùy yêu cầu khách hàng)
7	L	Chiều dài dây dẫn : 500 , 600 , 1200 (Tùy yêu cầu khách hàng)

Ví dụ mã code hoàn chỉnh: **TDS-50A-TADA-M-Gray-M6-500**

Ghi chú : - Giắc kết nối có phân biệt đực/cái
- Cực +/- trên pin và trên giắc cần được lắp đúng.

Thông số kỹ thuật:

Mã	Loại giắc	Chịu tải Của Jack	Dòng đề nghị	Kích thước dây	Loại ốc cố định	Chiều dài dây
TDS-50A-TADA-M-Gray-M4-500	TDS-50A-TADA-M	50A	40A	10Awg	M4	500mm
TDS-50A-TADA-M-Gray-M6-500	TDS-50A-TADA-M	50A	40A	10AWG	M6	500mm
TDS-50A-TADA-M-Gray-M8-500	TDS-50A-TADA-M	50A	40A	10AWG	M8	500mm
TDS-120A-TADA-M-Gray-M6-500	TDS-120A-TADA-M	120A	100A	4 AWG	M6	500mm
TDS-120A-TADA-M-Gray-M8-500	TDS-120A-TADA-M	120A	100A	4 AWG	M8	500mm
TDS-175A-TADA-M-Gray-M6-500	TDS-175A-TADA-M	175A	160A	2AWG	M6	500mm
TDS-175A-TADA-M-Gray-M8-500	TDS-175A-TADA-M	175A	160A	2AWG	M8	500mm

- Ghi chú 1: - Để sử dụng dây nối cần 1 dây nối với pin và 1 dây kết nối với sạc hoặc AGV -> cần 2 sợi dây thành 1 cặp để sử dụng.
- Tên loại giắc (vd: **TDS-50A-TADA-M-Gray-M6-500**) Thì Jack đầu chò còn lại phải là **TDS-50A-TADA-W-Gray-Mx-L** thì mới kết nối được với nhau.

Dây kết nối TDS-xxA-TADA-W-Gray-Mx-L



1. Mã sản phẩm

1 2 3 4 5 6 7

TDS-xxA-TADA-W -Gray- Mx - L

STT	Mục	Nội dung
1	TDS	Loại Jack
2	xxA	Dòng chịu tải của Jack : 50A , 120A , 175A , 320A (Tùy yêu cầu khách hàng)
3	TADA	Tên nhà cung cấp
4	W	Kiểu Jack : Cái
5	Gray	Màu Jack
6	Mx	Kích thước đầu cos : Có thể mà M6 , M8 (Tùy yêu cầu khách hàng)
7	L	Chiều dài dây dẫn : 500 , 600 , 1200 (Tùy yêu cầu khách hàng)

Ví dụ mã code hoàn chỉnh: **TDS-50A-TADA-W-Gray-M6-800**

Ghi chú : - Giắc kết nối có phân biệt đực/cái
- Cực +/- trên pin và trên giắc cần được lắp đúng.

Thông số kỹ thuật:

Mã	Loại giắc	Chịu tải Của Jack	Dòng đề nghị	Kích thước dây	Loại ốc cố định	Chiều dài dây
TDS-50A-TADA-W-Gray-M4-500	TDS-50A-TADA-W	50A	40A	10Awg	M4	500mm
TDS-50A-TADA-W-Gray-M6-500	TDS-50A-TADA-W	50A	40A	10AWG	M6	500mm
TDS-50A-TADA-W-Gray-M8-500	TDS-50A-TADA-W	50A	40A	10AWG	M8	500mm
TDS-120A-TADA-W-Gray-M6-500	TDS-120A-TADA-W	120A	100A	4 AWG	M6	500mm
TDS-120A-TADA-W-Gray-M8-500	TDS-120A-TADA-W	120A	100A	4 AWG	M8	500mm
TDS-175A-TADA-W-Gray-M6-500	TDS-175A-TADA-W	175A	160A	2AWG	M6	500mm
TDS-175A-TADA-W-Gray-M8-500	TDS-175A-TADA-W	175A	160A	2AWG	M8	500mm

Ghi chú 1: - Để sử dụng dây nối cần 1 dây nối với pin và 1 dây kết nối với sạc hoặc AGV -> cần 2 sợi dây thành 1 cặp để sử dụng.
 - Tên loại giắc (vd: **TDS-50A-TADA-W-Gray-M6-500**) Thì Jack đầu chờ còn lại phải là **TDS-50A-TADA-M-Gray-M6-500** thì mới kết nối được với nhau.

Jack TDS-xxA-TADA-M - Gray



1. Mã sản phẩm

1 2 3 4 5

TDS-xxx-TADA-M -Gray

STT	Mục	Nội dung
1	TDS	Loại Jack
2	xxA	Dòng chịu tải của Jack : 50A , 120A , 175A , 320A (Tùy yêu cầu khách hàng)
3	TADA	Tên nhà cung cấp
4	M	Kiểu Jack : Đục
5	Gray	Màu Jack

Ví dụ mã code hoàn chỉnh: **TDS-50A-TADA-M-Gray**

Ghi chú :

- Giắc kết nối có phân biệt đực/cái

- Cực +/- trên pin và trên giắc cần được lắp đúng.

-Tên loại giắc (vd: **TDS-50A-TADA-M-Gray**) Thì Jack đầu chò còn lại phải là **TDS-50A-TADA-W-Gray** thì mới kết nối được với nhau.

Jack TDS-xxA-TADA-W - Gray



1. Mã sản phẩm

1 2 3 4 5

TDS-xxA-TADA-W -Gray

STT	Mục	Nội dung
1	TDS	Loại Jack
2	xxx	Dòng chịu tải của Jack : 50A , 120A , 175A , 320A (Tùy yêu cầu khách hàng)
3	TADA	Tên nhà cung cấp
4	W	Kiểu Jack : Cái
5	Gray	Màu Jack

Ví dụ mã code hoàn chỉnh: **TDS-50A-TADA-W-Gray**

Ghi chú :

- Giắc kết nối có phân biệt đực/cái

- Cực +/- trên pin và trên giắc cần được lắp đúng.

-Tên loại giắc (vd: **TDS-50A-TADA-W-Gray**) Thì Jack đầu chò còn lại phải là **TDS-50A-TADA-M-Gray** thì mới kết nối được với nhau.